

FENIX
SOLUTION



SINALIZADOR

GPTRONICS



SINALIZADOR - TRASEIRA

— Especificações

- Visor: 3 setas indicadoras de 6,9 x 2,5 cm cada (>>>) e 36 LEDs no total
- Dimensões: 8,4 x 14,4 x 2,3 cm
- Peso: 145 g
- Visualização: Até 25 metros
- Consumo: 25W (cabo de energia / tensão de 100 a 240VCA)
- Acessórios wireless tem alcance de até 30m em locais fechados e até 80m ao ar livre
- Instalação: Furos para fixação em parede
- Manual: Português
- Garantia: 12 meses
- Utilização: Locais internos (Sem Chuva e/ou sol forte)
- Temperatura de Trabalho: -15°C a 60°C

— Recursos Gerais

- Sinalização com ou sem aviso sonoro
- 11 modos de exibição diferentes
- Simples configurações com um clique
- Possibilita instalação na posição vertical ou horizontal
- Permite funcionamento com qualquer painel de atendimento da GPTRONICS
- Memória para até 30 dispositivos WI GPTRONICS, sendo:
 - Até 15 Guichês de software GPSENHA
 - Até 15 Teclados Digitadores GPTRONICS (acionando com apenas 1 número)
 - Até 30 Controles WI
 - Até 30 Teclados Digitadores (acionando com todos números)
 - Até 30 Chamadores
- Permite configuração para acionar com:
 - Apenas 1 botão do Controle WI (opcional)*
 - Todos botões do Controle WI (opcional)*
 - Apenas 1 número digitado no Teclado Digitador GPTRONICS (opcional)*
 - Todos números digitados no Teclado Digitador GPTRONICS (opcional)*
- Permite configuração individual para acionar com Guichês do software GPSENHA (opcional)*

— Modos de Funcionamento

- Modo acionamento direto:
 - Sinaliza diretamente quando energizado
- Modo On Off:
 - Ativa sinalização no primeiro comando recebido e desliga sinalização no segundo comando recebido
- Modo Chamada:
 - Ativa sinalização por um pequeno tempo após comando recebido.

— Aplicações

- Ideal para chamada de atendentes em:
 - Lotéricas
 - Caixas rápidos
 - Consultórios
 - Casas de Repouso
 - Pousadas
 - Hospitais
 - Supermercados
 - Estacionamentos

— Aplicações com Controle WI (Opcional)*



- O Controle WI permite acionar simultânea ou individualmente várias unidades do Sinalize através dos botões conforme previamente configurados

— Aplicações com Teclado Numérico (Opcional)*



- O Teclado Digitador permite acionar individualmente até 9999 unidades do Sinalize